

Регламент

По использованию инфраструктуры электрических сетей СНТ «ВНИГРИ-2»

1. Входные предохранители на домах могут быть не более 25 ампер.
2. Каждый собственник обязан следить за состоянием своей проводки и узлов учета электроэнергии.
3. В СНТ «ВНИГРИ-2» используется только однофазное подключение. Собственники участков, которые в прошлом были подключены к трем фазам, должны установить на каждую фазу ограничение 10 ампер (Принцип справедливости при распределении мощности).
4. Собственники, подключенные к трем фазам должны иметь собственный заземляющий контур, соединенный с домашним распределительным щитом.
5. Высота деревьев под проводами не должна превышать 6 м, в 5-ти метровой зоне от проекции провода на землю высота не должна превышать 9 м.
Собственники участков, у границ которых расположены столбы, должны окашивать 2-х метровую зону вокруг столба и следить за исправностью заземляющего контура. В случае повреждения контура немедленно сообщать в правление.
6. Собственники участков обязаны беспрепятственно предоставлять для осмотра узлы учета электроэнергии и свои внутренние сети электрику, председателю товарищества либо специально назначенной комиссии.
7. Собственники участков, имеющих два и более отдельно подключенных объекта, обязаны оплачивать целевой взнос на использование инфраструктуры электросетей за каждый подключенный объект.
8. Оплата электроэнергии осуществляется по тарифам, установленным Комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области.
9. Оплата общественного электричества и потерь на трансформаторе и в электросетях Товарищества осуществляется ежегодным целевым взносом.
10. Оплата потребленной за месяц электроэнергии производится до 25 числа следующего месяца на расчетный счет Товарищества. При несвоевременной оплате электроэнергии начисляется пеня. *
11. Незаконное подключение к сетям Товарищества, подключение в обход узла учета (счетчика), препятствование проверке узлов учета и сетей влечет за собой наложение штрафа в размере 5000 рублей и отключение от сетей Товарищества.

*Как рассчитывается пеня при задолженности по электроэнергии?

Законодательством установлен следующий порядок: наличие неоплаченного счета в течение первого месяца остается без последствий, но уже со второго месяца начисляются пени».

Предположим, потребитель накопил долг в пять тысяч рублей, просрочка составила 150 дней. Ставка рефинансирования Центробанка на сегодня составляет 9%. За первые 30 дней пени не начисляются.

За последующие 60 дней пени рассчитываются следующим образом: 5000(сумма долга) умножается на 60(количество дней просрочки), полученное число умножается на 9(ставка

рефинансирования) и делится на 300. Итоговое число получается в копейках, поэтому его нужно разделить на 100. Пени составят 90 рублей.

Если просрочка превышает 150 дней, то за последующие 60 дней сумма пени увеличивается более чем в два раза: делить полученное число нужно уже не на 300, а на 130. Если добавить сюда начисления за ежемесячное потребление электроэнергии, то сумма долга может оказаться весьма внушительной.